

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

Farola LED 150W CAPRI Philips Driver Programable SMD5050 240Lm/W



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La farola LED 150W CAPRI CON DRIVER PHILIPS PROGRAMABLE 150W es la nueva gama de alto diseño en fundición de aluminio con fácil apertura.

Su eficacia es muy superior a las farolas tradicionales, siendo la elección perfecta para su sustitución de dicho tipo de luminarias de calle.

Su instalación y montaje se realiza de forma sencilla, lo que más destaca es su Módulo led que cuenta con el diodo SMD 5050 de Bridgelux con 12 núcleos, con el que esta garantizado una iluminación potente y sin deslumbramientos.

Su eficiente y durable Driver PROGRAMABLE PHILIPS XITANIUM con 5 años de garantía, aseguran a una gran duración de la luminaria de calle.

**Farola LED 150W CAPRI Philips Driver Programmable SMD5050
240Lm/W**

REFERENCIA: 90799

Potencia nominal: 150W - 15W (Programmable)

Tensión Nominal: 170-305V

Temperatura de Luz: 3000K - 4000K

CRI - Índice Reproducción Cromática: 70

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++

Luminosidad-Lm: 22500

Tipo de LEDs: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47

Angulo de Apertura (°): 150° x 75°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 240Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 150Lm/W

Dimable: 1-10V

Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC

Grado de IP: IP66

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -15°C ~ +70°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Material de Construcción: Aluminio

Protección impacto (IK): IK09

Driver incluido: PHILIPS XITANIUM Programmable

Información Adicional: Surge Protection: 10K

Garantía años: 5

